Modernisierung im Telefonnetz 2019

Stell Deine HomeBox neu ein

Schritt für Schritt: So einfach geht's

Wir modernisieren Deinen Telefonanschluss. Dadurch kann es nötig sein, dass Du Deine HomeBox neu einstellen musst.

Den Zeitpunkt der Umstellung haben wir Dir schon schriftlich mitgeteilt. In dieser Anleitung zeigen wir Dir, wie Du **nach** der Umstellung die Einstellungen Deiner HomeBox ganz leicht selbständig änderst.

Änderungen sind übrigens nur nötig, falls Du neben den üblichen, analogen Telefonen auch andere Telefone oder Telefonie-Funktionen der HomeBox nutzt. Beispiele dafür sind schnurlose Telefone, die direkt an der HomeBox angemeldet sind, ISDN-Telefone oder der in der HomeBox eingebaute Anrufbeantworter bzw. Faxempfang.

Du weißt nicht, ob Du die genannten Geräte oder Funktionen nutzt? Dann führe die nächsten Schritte bitte auf jeden Fall durch. Sonst kann es sein, dass Deine Telefone nicht mehr klingeln.

So prüfst Du ganz einfach, ob Du noch erreichbar bist: Ruf Dich von einem Mobiltelefon aus an. Klingeln Deine Telefone nicht, sind die folgenden Änderungen unbedingt nötig.

1 Anmeldung

Öffne Deinen Internet-Browser. Ruf danach die Oberfläche Deiner HomeBox auf: Tipp dazu "fritz.box" oder die Adresse 192.168.178.1 in das Eingabefeld. Melde Dich hier mit Deinem Passwort an. Du hast noch kein Passwort gesetzt? Dann kannst Du die Einrichtung des Passworts überspringen.

FRITZ!	FRITZ! Box 7270
	Willkommen bei Ihrer FRITZIBox
	Sie wurden automatisch abgemeider, da set längerer Zeit keine Aktivitär registriert wurde. Kennwort
	Kennwort værgessen? Anmelden
Anmeldung der Home	an Sox

2 Umstellung auf erweiterte Ansicht

Du siehst nun den Startbildschirm Deiner HomeBox. Klick auf "Ansicht: Erweitert", um auf die erweiterte Ansicht zu wechseln. Du bist schon in der erweiterten Ansicht? Dann kannst Du diesen Schritt überspringen.

The future is exciting.

vodafone

leadv?

Internet Telefonie Heimetz WLAN DECT System Assistenten Emclime, Lydas, Telefonie Emclime, Lydas, Telefonie Emclime, Lydas, Telefonie Emclime, Lydas, Telefonie Emclime, Lydas, Telefonie Emclime, Lydas, Telefonie Emclime, Lydas, Telefonia Emclime, Lydas	IOS 05.5					
MLAN DECT System Verbindungen verbunden seit 24.01.2019, 08.08 Unr. Klabel Deutschland, (IP-Adresse: 91.64.245.115 Teleforabuel 2 Rufmunnen aktiv: 03094000000, 03092000000 Anachtiusse Assistenten Sistematen Under Link under Link LAN 2 Speicher (IVA5) 253.kB genutzt: 21.kB frei Speicher (IVA5) 253.kB genutzt: 21.kB frei						
Bect Instrumet vectorularity set 24.01.2019, 06:09 Um, Kabel Doutschland, IP-Adresse: 91.64.245.115 Vigitaria 2 Rafurammeten aktiv: 0304X0000X, 030920000X Anschlusse Anschlusse Anschlusse Konfordunation set 24.01.2019, 06:09 Um, Kabel Doutschland, IP-Adresse: 91.64.245.115 Anschlusse Confordunationen Anschlusse Konfordunationen Image: State of the						
Assistenten © OSL, deaktwiert © LN, verbunden (LAN 1, LAN 2) © W.AN aus © W.AN aus © M.CH as an all Schwalderlanden sosamalder	Internet verbunden seit 24.01.2019, 08:08 Uhr, Kabel Deutschland, IP-Adresse: 91.64.245.115 ZRufnummern aktiv: 03064xxxxxxx, 03092xxxxxxx, 03092xxxxxx, 03092xxxxxx, 03092xxxxx, 03092xxxxx, 03092xxxx, 03092xxxx, 03092xxx, 03092xxx, 03092xx, 03092xx, 03092xx, 03092xx, 03092x, 0302x, 0302x, 0302x, 03092x, 0302x,					
Assistenten Ø DSL dealthivet Telefontuch 1 Kortakt in Telefontuch Brindten, Update, Telefone W LAN sate Speicher (NAS) 253 kB genutzt, 21 kB ftel Ø VLAN sate Ø DSC-roman and Schwardstalation spearwaldet Speicher (NAS) 253 kB genutzt, 21 kB ftel						
UISB kein Gerätangechiosen						
PRITZINAS COO Rom Const angeotinoscen						
Anrufe (heute 4) mehr (4) Net Netzwerk mehr (1) Anrufbeantworter	mehr (0)					
xyFRTZ1						



Ändern der Rufnummer

Es werden die Details zur ersten Rufnummer angezeigt. Wähl

FRITZ! Box 7270

Angemeldet | FRITZIBox | FRITZINAS | MyFRITZI |

Abbrechen Hilfe

die zu verwendenden Rufnummern über "Rufnummer des

Rufnummer des Endgerätes FON S0 Klingelsperre (FON S0)

ISDN-Telefo

49300

Auswahl der zu

verwendenden "Rufnummer des

Endgerätes" – Bestätigung mit "OK"

5

Endgerätes".

FRITZ!

Anrute

NLAN

Assiste

FRITZ!NAS

Wähl in der linken Navigationsleiste den Punkt "Telefonie". Klick danach auf "Telefoniegeräte".





Auswahl des Telefoniegeräts

Du siehst eine Übersicht aller eingerichteten Telefoniegeräte. Klick auf das Symbol auf der rechten Seite, um die Einstellungen des ISDN-Geräts zu bearbeiten.

Übersicht	Telefoniegeräte				
Internet Telefonie	Auf dieser Seite könn bearbeiten.	en Sie die an der	FRITZ!Box angeschloss	enen Telefone, Anrufbeantworter	und Faxgeräte einrichten und
Anrufe Anrufbeantworter	Bezeichnung	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern
Telefonbuch	ISDN-Telefon	FON S0	werden im ISDN-Telefo	n eingerichtet und angezeigt	"51 👔
Weckruf Rufsperren	DECT-Mobilteil	DECT	030923000000	03092XX00XX	**610
Rufumleitung	Anrufbeantworter 1	integriert		deaktiviert	
Telefoniegeräte					
Eigene Rufnummern				Liste drucken Neues Ge	ät einrichten Hilfe
Heimnetz					
WLAN				/	
DECT				/	
System					
		K	lick auf Be	arbeiten	
Assistenten		f	ür das ISD	N-Corät	
Cariabian Hadata Talatana				N-Gerat	



Änderung eines DECT-Telefons

Wähl die zu verwendenden Rufnummern über "Ausgehende Anrufe". Leg über "Ankommende Anrufe" die Rufnummern fest, auf die das DECT-Telefon reagieren soll. Bestätige die geänderte Rufnummer mit "OK".

	Angemeldet FRITZIBox FRITZINAS MyFRITZI	1			
Übersicht	Schnurlostelefon Profil von "DECT-Mobilteil"				
Internet Telefonie	Schnurlostelefon (DECT) Klingeltöne Klingelsperre Merkmale des Telefoniegerätes Hier können Sie die Rufrummern für dieses Schnurlostelefon (DECT) vergeben.				
Anrufbeantworter Telefonbuch	Bezeichnung DECT-Mobilteil				
Weckruf Rufsperren Rufumleitung Wahlregeln	Telefonbuch Telefonbuch Ausgehende Anrute (493092.00000 Bestätigung				
Telefonlegeräte Eigene Rufnummern	Ankommende Anrufe mit "OK"				
Heimnetz WLAN	nur auf folgende Rufnummern reagieren				
DECT System	4930640X0X0XX 493092X00X0XX (Rufnummer für ausgehende Gespräche)				
Assistenten	OK Abbrechen Hil	e			



Bezeichnung Rufnummer d

Wiederhole die Schritte einfach, um Rufnummern für weitere Geräte einzurichten. Je nach Vertrag können bis zu 10 Rufnummern betroffen sein.



Telefoniere wieder wie gewohnt

Die Änderungen sind nun alle durchgeführt. Du kannst das Browser-Fenster schließen. Ruf die geänderte(n) Rufnummer(n) zur Kontrolle am besten selbst von einem Mobiltelefon aus an. Dein Telefon sollte nun wieder korrekt klingeln.

Dies ist nicht der Fall? Oder hattest Du Schwierigkeiten bei der Änderung? Wir sind gern für Dich da: **Service-Nummer 0800 526 66 25**. Halte dazu bitte Deine Kunden- oder Vertragsnummer bereit.